

**INSTYTUT ENERGETYKI  
ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY w Białymstoku**

15-879 Białystok ul. Św.Rocha 16

Sekretariat tel/fax 742 85 91 Centrala 742 29 27 Dz. Handlowy tel/fax 742 45 60  
www.iezd.pl e-mail: iezd@iezd.pl



odmiana "A"  
do zakładania drążkami z hakiem  
lub drążkami UDI z kopertą K-2



odmiana "B"  
do zakładania drążkami UDI



odmiana "C"  
z rękojeściami izolacyjnymi 1kV

**ZASTOSOWANIE:**

Uziemiacz przeznaczony jest do uziemiania linii energetycznych. Zaciski fazowe można zakładać na przewody okrągłe oraz szyny płaskie.

Oferujemy uziemiacze w trzech odmianach:

- "A" - do zakładania drążkami z hakiem lub drążkami UDI z kopertą K-2 (koperta jest w kpl. uziemiacza)
- "B" - do zakładania drążkami UDI (zacisk fazowy jest zatrzaskiwany w głowicy drążka- drążek pozostaje z zaciskiem na uziemianym przewodzie)
- "C" - z rękojeściami izolacyjnymi 30kV

**DANE TECHNICZNE:**

- > wymiary uziemianych przewodów
  - przewody okr. o średn. od 6 do 20mm (16-240mm<sup>2</sup>)
  - szyny płaskie o grubości do 20mm
- > długości przewodów uziemiacza - wg zamówienia lub wg tabeli ( I<sub>1</sub>-długość przewodu fazowego, I<sub>2</sub>-długość przewodu uziomowego )
- > znamionowy prąd zwarcia 1s - I<sub>r1</sub>=9kA

|     |   |                |                |                |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|
| "A" | 1 | -              | 10             | <b>010 255</b> |
|     | 6 | 0,7            | 8              | <b>010 254</b> |
|     | 5 |                |                | <b>010 253</b> |
|     | 4 | <b>010 252</b> |                |                |
| "B" | 3 | 5              | 15             | <b>010 251</b> |
|     | 1 | -              | 10             | <b>010 245</b> |
|     | 6 | 0,7            | 8              | <b>010 244</b> |
|     | 5 |                |                | <b>010 243</b> |
|     | 4 | <b>010 242</b> |                |                |
| 3   | 5 | 15             | <b>010 241</b> |                |
| "C" | 1 | -              | 10             | <b>010 235</b> |
|     | 3 | 0,7            | 8              | <b>010 234</b> |
|     | 4 |                |                | <b>010 233</b> |
|     | 6 |                |                | <b>010 232</b> |
|     | 5 |                |                | <b>010 231</b> |

| Uziemiacz przenośny do linii energetycznych i szyn prądowych typ <b>UR-9kA/1s</b> |                       |                    |                    |         |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|---------|
| Odmiana   | Il. zacisków fazowych | I <sub>1</sub> [m] | I <sub>2</sub> [m] | Nr kat. |