

**INSTYTUT ENERGETYKI
ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY w Białymstoku**

15-879 Białystok ul. Św.Rocha 16

Sekretariat tel/fax 742 85 91 Centrala 742 29 27 Dz. Handlowy tel/fax 742 45 60
www.iezd.pl e-mail: iezd@iezd.pl



odmiana "A"
do zakładania drążkami z hakiem
lub drążkami UDI z kopertą K-2



odmiana "B"
do zakładania drążkami UDI



odmiana "C"
z rękojeściami izolacyjnymi 1kV

ZASTOSOWANIE:

Uziemiacz przeznaczony jest do uziemiania linii energetycznych. Zaciski fazowe można zakładać na przewody okrągłe oraz szyny płaskie.

Oferujemy uziemiacze w trzech odmianach:

- "A" - do zakładania drążkami z hakiem lub drążkami UDI z kopertą K-2 (koperta jest w kpl. uziemiacza)
- "B" - do zakładania drążkami UDI (zacisk fazowy jest zatraskiwany w głowicy drążka- drążek pozostaje z zaciskiem na uziemianym przewodzie)
- "C" - z rękojeściami izolacyjnymi 30kV

DANE TECHNICZNE:

- > wymiary uziemianych przewodów
 - przewody okr. o średn. od 6 do 20mm (16-240mm²)
 - szyny płaskie o grubości do 20mm
- > długości przewodów uziemiacza - wg zamówienia lub wg tabeli (I₁-długość przewodu fazowego, I₂-długość przewodu uziomowego)
- > znamionowy prąd zwarcia 1s - I_{r1}=13kA

"A"	1	-	10	010 225
	6			010 224
	5	0,7	8	010 223
	4			010 222
	3	5	15	010 221
"B"	1	-	10	010 215
	6			010 214
	5	0,7	8	010 213
	4			010 212
	3	5	15	010 211
"C"	1	-	10	010 205
	3			010 204
	4	0,7	8	010 203
	6			010 202
	5			010 201

Uziemiacz przenośny
do linii energetycznych i szyn prądowych typ **UR-13kA/1s**

Odmiana	Il. zacisków fazowych	I ₁ [m]	I ₂ [m]	Nr kat.
---------	-----------------------	--------------------	--------------------	---------